



ポータブル糖度計
Portable Brix Meter

BX-1
BX-1

この1台で
測れる!
糖度計

測定範囲が広いので
糖度計を2台持つ必要は
ありません



果物/野菜



食品類



調味料類
糖 類



飲料/酒類

- 屋外測定にも強い
直射日光が当たらない環境であれば、野外でも測定可能
- 電池が長持ち
30,000回以上測定できる省エネ設計
1日100回の測定で、約1年間使用可能

価格 29,100円(税別)

実物大



京都電子工業コーポレートサイト▶
製品情報ページはこちらから



京都電子工業株式会社

FEATURES/SPECIFICATIONS

特長/仕様

項 目	内 容
型 式 名 称	BX-1 ポータブル糖度計
測 定 範 囲	0.0 ~ 85.0 Brix%
測 定 精 度	±0.2 Brix%
最 小 表 示	0.1 Brix%
温度補償機能	有り(10 ~ 75°C)
表 示	Brix%
使用環境温度	10 ~ 40°C
本 体 材 質	ABS 樹脂
外 形 寸 法	45(W) × 32(D) × 153(H)mm
IP 保護等級	IEC529 IP65
電 源	アルカリ単四乾電池 1.5V 2本
電 池 寿 命*	約 30,000 回(測定回数)
質 量	約 100g

※ 電池寿命は、新品のアルカリ乾電池を使用した、連続測定時の実績です。



BX-1の 各部機能と使用方法

1 試料 1 ~ 2 滴を測定部に
滴下します。



2 測定ボタンを 1 回押す
だけで、2秒で計測完了。



3 測定後は水で洗浄する
ことができます。



京都電子工業製 Brix 標準液

Brix 標準液は、糖度計の信頼性評価に使用されます。
常に信頼できる測定結果を得るために、Brix 標準液に
よる信頼性評価をお勧めしております。

※ 製品により使用期限が異なります。使用期限の詳細に関しまして
は、担当営業へお問い合わせください。

品目コード	商品名	価 格	容 量
12-04083-10	5% Brix溶液/2本セット	¥ 3,000	10mL
12-04083-11	10% Brix溶液/2本セット	¥ 3,000	10mL
12-04083-12	20% Brix溶液/2本セット	¥ 3,000	10mL
12-04083-13	30% Brix溶液/2本セット	¥ 3,000	10mL
12-04083-14	40% Brix溶液/2本セット	¥ 3,000	10mL
12-04083-15	50% Brix溶液/2本セット	¥ 3,000	10mL
12-04083-16	0.25% Brix溶液/2本セット	¥ 33,000	10mL
12-04083-17	0.5% Brix溶液/2本セット	¥ 33,000	10mL

KEM 京都電子工業株式会社

東 京 支 店 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1 (03) 5227-3151 FAX (03) 3268-5591
 仙 台 営 業 所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-12 (022) 207-3800 FAX (022) 207-3802
 大 阪 支 店 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 (06) 6942-7373 FAX (06) 6942-9898
 名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17 (052) 209-5862 FAX (052) 209-5863
 九 州 支 店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-8 (092) 473-4001 FAX (092) 473-4003
 北九州営業所 〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-2 (093) 861-2525 FAX (093) 861-2250
 本 社 ・ 工 場 〒601-8317 京都市南区吉祥院新田二の段町68 (075) 691-4121 FAX (075) 691-4127
 第 二 工 場 〒601-8317 京都市南区吉祥院新田二の段町56-2 (075) 691-4122 FAX (075) 691-9961
 第 三 工 場 〒601-8317 京都市南区吉祥院新田二の段町74 (075) 691-4121 FAX (075) 691-4127

■修理・点検のお問い合わせは… 東日本カスタマーサポート(東京) (03) 5227-3153 FAX (03) 3268-5592
 東日本カスタマーサポート(仙台) (022) 207-3801 FAX (022) 207-3802
 西日本カスタマーサポート(名古屋) (052) 209-6875 FAX (052) 209-5863
 西日本カスタマーサポート(京都) (075) 691-4125 FAX (075) 691-9536
 西日本カスタマーサポート(大阪) (06) 6942-7474 FAX (06) 6942-9898
 九州カスタマーサポート(北九州) (093) 861-2990 FAX (093) 861-2250
 九州カスタマーサポート(福岡) (092) 473-4002 FAX (092) 473-4003



安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

KYOTO ELECTRONICS
 MANUFACTURING CO., LTD.
<https://www.kem.kyoto>

●製品の定格及びデザインは改善のため予告なく変更することがあります。

2305-52-Y1